



Classe II

Produit Classe II

Ne nécessite pas un branchement
à la terre

Précautions de sécurité.



TOUJOURS mettre les circuits électriques hors tension avant de les manipuler.
Portez les équipements réglementaires selon le site.
Évaluez les dangers aux alentours de votre point d'installation.
Utilisez des outils isolés.


IP65 convient aux locaux humides.

1



Dévissez le presse-étoupe à l'extrémité du luminaire et repérez les borniers de connexion Phase et Neutre.

2



Après avoir préalablement dénudé les conducteurs Phase et Neutre sur 5mm, les insérez dans les borniers. Neutre à Gauche.

3




Revissez le presse-étoupe à l'extrémité du luminaire et de manière à serrer sur le câble pour assurer l'étanchéité.

4



Assurez-vous que les deux clips de montage sont vissés sur leur support.

5



Montez le luminaire pour clipser les 2 supports métalliques.

6



Le produit est repéré dans l'axe pour vous aider à centrer le luminaire.

7

Les câbles électriques doivent être fixés et aucun câble doit pendre autour ou en dessous du luminaire.

8

Remettez sous tension seulement après avoir vérifié que tous les raccordements.

9

En aucun cas l'alimentation de ce produit doit dépasser les 230VAC. Ce produit n'est pas prévu pour être varié en intensité.

Pour toute demande d'assistance technique contactez notre service technique

technique@danlitegroup.com